Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Казначей ФА

https://ofd-initpro.ru

Для установки связи с ОФД Казначей ФА использует утилиту и драйверы компании АТОЛ. Вы можете посмотреть подготовленное видео по настройке связи для моделей кассы АТОЛ и повторить все действия, описанные там, начиная со скачивания утилиты: https://ofd-initpro.ru/helpcenter/videomaterials/?videoAutoplay=166

Краткое описание инструкции из видео:



Текущее устройс	тво	Параметры связи
N#2	▼ ±	Порт:
Компьютер:		COM47: FPrintUSB3
Manage	AT0.0.77cb	Скорость СОМ-порта:
модель.		115200 -
Пароль доступа		Установить
Пароль оператора по умолчанию:	30	IP aspec u more
Г Расширенный Г Инвертировати ящика	журнал ь состояние денежного	192.168.10.1:5555
Проверка связи	Параметры оборудования	Поиск оборудования
Результат:		
АТОЛ 77Ф, №0000	01, версия: 3.0.1245 RU, НЕФІ	ИСК
О программе	Сервис оборудования	
О программе	сервис оборудования	

1ля продолжения работы	ATON	
	Зарегистрировать Перерегистрировать Закрыть архив ФН Настроить связь	
О програмие Мени В ВОД Даты и врем Введите актуальное врем	о МЕНИ я или онидонизируйте с ПК	- ×
о програние Мене Вод даты и вре ведите актуальное врени	о МСНИ а или ониронизирийте с ПК Дата: 08.02.2017	ATON

Как настроить подключение к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов АТОЛ при помощи утилиты регистрации

Данный способ настройки подходит для большинства кассовых аппаратов компании АТОЛ.

Для настройки вам понадобится компьютер с утилитой регистрации ККТ.

Скачайте необходимые драйвера и утилиты и установите их на свой компьютер.

Подключите ККТ к компьютеру, запустите утилиту регистрации и установите связь с кассовым аппаратом.

В появившемся окне «Настройка связи» нажмите «укажите настройки».

Заполните поля данными и нажмите «Проверка связи».

В строке «Результат» будет отображено наименование модели ККТ, её заводской номер.

Подробнее о настройке и регистрации кассового аппарата можно прочесть в документации производителя кассового аппарата.

Нажмите «ок» для перехода к следующему шагу.

В главном меню выберите «Зарегистрировать», если вы ещё не выполняли регистрацию этого аппарата, или «Перерегистрировать», если уже регистрировали аппарат.

Введите дату и время, параметры организации, а затем перейдите к окну «Параметры ОФД».

kkt.ofd-initpro.ru %5: 0 %9999 %**** Ethernet	ер: kkt.ofd-initpro.ru 0 : 9999 : 9999 : Ethernet : 202034504	оверьте	и при необходимости измените параметры доступа к ОФД
NS: 0 Roor: 9999 awan: Ethernet	0 9999 :: <u>Ethernet</u> видузальный конер налогоплательщика оператора фискальных данных: 02034504	Сервер:	kkt.ofd-initpro.ru
lopr: 9999 iman: Ethernet	: 9999 :: Ethernet видуальный конер налогоплательщика оператора фискальных данных: D2034504	ONS:	0
Ethernet	я: Ethernet видуальный нонер налогоплательщика оператора фискальных данных: D2034504	Торт:	9999
	видуальный нокер налогоплательшика оператора фискальных данных: D2034504	(анал:	Ethernet
ндивидуальный номер налогоплательщика оператора фискальных данных:	02034504	1ндивиду	альный номер налогоплательщика оператора фискальных данных:
5902034504		59020	34504

OTHET O PE	ГИСТРАЦИИ
Пользователь	ИП Иванов И.И.
ИНН пользователя	7714893874
Системы налогообложе	ния
	OCH
Кассир	Иванов И.И.
Дата и время	31-07-16 14:23
KKT №	123456789012
ΦH №	1234567890123456
инн офд	5902034504
Шифрование	выкл.
Применение	интернет-торговля
Применение	сфера услуг
ФД№	000000001
<u>ФПЛ</u>	3185928748

Введите параметры для подключения к ОФД Инитпро.

- Сервер: kkt.ofd-initpro.ru
- DNS: 0
- Порт: 9999
- ИНН ОФД: **5902034504**

Нажмите кнопку «Далее» и завершите регистрацию аппарата.

Убедитесь, что остальные параметры кассового аппарата настроены правильно.

По окончании регистрации на ККТ будет распечатан отчет о регистрации, после чего ваш кассовый аппарат будет готов к работе с ОФД Инитпро.