Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Касби-02Ф

https://ofd-initpro.ru

Настройка подключения через утилиту

- 1. Скачайте утилиту «Конфигуратора ККТ» с сайта производителя кассы: www.kit-invest.ru
- 2. Подключите ККТ к компьютеру при помощи USB-кабеля

Примечание: не забудьте предварительно установить драйвер виртуального СОМ-порта.

- 3. Запустите скаченный конфигуратор.
- 4. При этом на ККТ должна появиться надпись «Синхронизация».



5. На вкладке «Реквизиты» введите свои реквизиты, а в поле «ИНН ОФД» укажите **5902034504**.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o				1-		1	1-	1.1
Реквизиты	ОФД	Кассиры	Отделы	База товаров	Настройки опл	аты Чек кор	рекции Про	
Пользовате	ль:			Сист	ема налогообл	жения		
				E 06	щая	🗈 ЕНВД		
ИНН: Адрес	_			🖾 УС	Н доход	ECH		
расчетов:				E YC	Н доход-расход	🔲 ПСН		
Место расчетов:				Режи	м работы			
PH KKT:				та Ши	фрование	🔄 Сфера у	слуг	
ИНН ОФД	р <u>л</u> : 5902034504			П Ав	🖾 Автономный 🔲 БСО			
				🖂 Ав	томатический	🗌 Расчеты	в интернет	e
			3a	грузить	Загрузить из ККТ	Сбросить в ККТ	Сохран	ть

- 6. Нажмите «Сохранить в ККТ». При успешном сохранении вы увидите надпись «Настройки реквизитов успешно сохранены!».
- 7. Перейдите на вкладку «ОФД».
- 8. Введите следующие данные:

IP адрес: **212.8.238.73** Порт: **9999** Наименование ОФД: **ОФД Инитпро** Таймер С(сек): **10** E-mail отпр-ля: **noreply@ofd-initpro.ru**

	0.0.0		10200-000000	Lange Contractor States			-
Реквизиты	ОФД	Кассиры	Отделы	База товаров	Настройки оплат	ы Чек коррекци	и Про ' '
IP адрес. 212.8.238.73							
Торт: 9999							
Наимен-ие О	ФД 00	ФД Инитп <mark>р</mark>	00				
Таймер С (сек):							
EMail отпр-ля:		reply@of	l-initpro.	ru			
"Рекомендуем Период издан (непрерывный работающих, п	оставить ия Клиент програм реимущес ого элект на «дороп пения.	зоводускую н ом ККТ событи нный цикл) до 3 твенно, в стац ропитания. Ма их» коммуника	астройку - 60 я «Таймер С» 3600 секунд. М ионарныхы сі ксимальные з ционных кана	секунд. устанавливается Анкимальные знач окоскоростных сет значения периода злах и (или) в усло	в диапазоне от 1 сек ения периода устан ток передачи данных (до 3600 секунд) уста виах необходимости г	унды заливается для моди в условиях навливается для Ки иннинизации	влея ККТ. КТ.
неограниченн применяемой энергопотреб			1 2.	COVINTS :	Загрузить С	бросить С	охранить

9. Нажмите «Сохранить в ККТ». При успешном сохранении вы увидите надпись «Настройки реквизитов успешно сохранены!».

Примечание: впоследствии, на кассе необходимо будет распечатать отчет о регистрации.