

# Инитпро | ОФД


**Настройка подключения к ОФД Инитпро  
для кассовых аппаратов ПОРТ-100Ф**

<https://ofd-initpro.ru>

## Настройка подключения на кассовом аппарате

Настройка связи с ОФД выполняется при регистрации ККТ.

1. Включите ККТ.
2. В главном меню с помощью кнопок со стрелками перейдите к режиму «Сист. администратор».
3. Вы также можете перейти к режиму, нажав клавишу «5» в главном меню.
4. Введите пароль администратора (по умолчанию «50»).
5. Нажмите кнопку «ИТОГ».
6. С помощью клавиш со стрелками выберите пункт 2 «Регистрация ФН».



7. Нажмите клавишу «ИТОГ».
8. Введите ИНН вашей организации и нажмите клавишу «ИТОГ».
9. Далее последовательно вводите данные, запрашиваемые кассой, пока не дойдете до шага «НАМЕНОВАНИЕ ОФД».
10. Введите **ООО УЦ «ИнитПро»** и нажмите клавишу «ИТОГ».
11. Далее введите ИНН ОФД: **5902034504**. Нажмите клавишу «ИТОГ».
12. В качестве «ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ» укажите **noreply@ofd-initpro.ru**. Нажмите клавишу «ИТОГ».
13. На запрос «ОФД СЕРВЕР» введите **212.8.238.73** и нажмите клавишу «ИТОГ».
14. На запрос «ОФД ПОРТ» введите **9999** и нажмите клавишу «ИТОГ».
15. Если по умолчанию адрес сайта ФНС выставлен, нажмите клавишу «ИТОГ». Если нет, введите **www.nalog.ru**. Нажмите клавишу «ИТОГ».
16. Выберите тип связи: введите 0, если это проводной интернет, 1 – если мобильный и 2 – если Wi-fi. Нажмите клавишу «ИТОГ».
17. На запрос «ТАЙМЕР ФН» введите число в интервале от **0 до 60**. Нажмите клавишу «ИТОГ».
18. На запрос «ТАЙМЕР С» введите **10**. Нажмите клавишу «ИТОГ».
19. Далее вам необходимо ввести параметры выбранного подключения к сети Интернет.
20. Если вы хотите проверить правильность внесенных параметров, то нажмите «0». ККТ распечатает служебный чек для проверки введенных реквизитов.
21. Если все верно нажмите клавишу «ИТОГ».
22. Подтвердите регистрацию ФН, нажав клавишу «ИТОГ».
23. После этого вам будет необходимо ввести новый пароль системного администратора.
24. После этого ККТ распечатает отчет о регистрации.