## Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов ЭЛВЕС

https://ofd-initpro.ru

## Настройка подключения через утилиту

1. Скачайте утилиту MicroConfig и установите ее на свой компьютер.

Примечание: утилита может идти в комплекте с ККТ. Если у вас нет данной утилиты, скачайте ее с сайта <u>https://www.shtrih-m.ru</u>

- 2. Подключите ККТ к компьютеру с помощью сервисного кабеля R2-232.
- 3. Включите ККТ и дождитесь состояния индикации «ВЫБОР».
- 4. Нажмите кнопку «9»
- 5. На запрос кассы «\_\_\_\_\_» введите пароль «30».
- 6. Когда на индикаторе ККИ появится «Cb=HE», касса готова к обмену данными.
- 7. Запустите утилиту MicroConfig.
- 8. Установите параметры порта RC-232, с помощью которого вы подключили ККТ.

Информация	Евойства	×I	
2. Печать 3. Дага и время 4. Денежный ящ 4. Зарк 1. Заблицы	Злеес-Мінкро Пареметры связи СОМ Порт: СОМ 16 ↓ Скорость обчена, бод. 4800 ↓ Тайнаяут итения, мо: 1000 Тайнаяут итения, мо: 2000 Колео повторов: 1 Параметры лога ✓ Автоматически увеличивать скорость Одрайвере Результат. ОК. Отлеена Прим.		Прочитать структуру поля Прочитать значение поля Записать значение поля Редактировать таблицы
эультат:		Время	Настройка

- 9. Установите соответствующий номер сом-порта и нажмите «Проверка связи»
- 10. Если параметры настроены верно в окне «Результат» отобразится название ККТ «ЭЛВЕС-МФ» и версия сборки ПО.

	Свойства	×		
Информация	Элеес-Микро		Прочитать структуру таблиць	
с печать 3. Дата и время 4. Денежный ящие 5. Зеук 5. Табляцы	Параметры связи СОМ Порт: СОМ 16 💌 Скорость обмена, бод: [4800 💌 Таймаут чтения, мс: [1000	Проверка связи	Прочитать структуру поля	
		Установить параметры	Прочитать значение поля	
		Поиск оборудования	Записать значение поля	
	Таймаут команды, мс. 2000	Таблицы	Редактировать таблицы.	
	Кольо повторов: 1	Параметры лога		
	Результ т. (ККТ "ЭЛВЕС-МФ" 1.0PU.0335			
	OK	Отмена Применить		
	OK.	Отмена Применить		
nstat.	<u>ок</u>	Отмена Применить Э Время	Настройка	

11. Перейдите в раздел «Таблицы».

12. Зайдите в Таблицу 12. Введите следующие значения в поля 1-5:

Наименование ОФД: **ООО УЦ «ИнитПро»** Сайт ОФД: **ofd-initpro.ru** ИНН ОФД: **5902034504** Адрес отправки данных: **kkt.ofd-initpro.ru** Порт отправки данных: **9999** 

Поле	Название	Значение
1	Наименование ОФД	
2	Сайт ОФД	
3	инн офд	
4	Адрес отправки данных	
5	Порт отправки данных	
6	Зарезервировано	0
7	Зарезервировано	0
IT TOK	ст Размер: 20 см	мв 20 байт

- 13. Нажмите клавишу «Enter».
- 14. На ККТ нажмите клавишу «РЕ» для завершения режима записи таблиц.
- 15. После сохранения всех настроек таблица верните ККТ в режим «ВЫБОР». Для этого отключите питание кнопкой «ВКЛ», отключите кабель и повторно включите ККТ.