Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Кит Инвест

https://ofd-initpro.ru

Настройка подключения через утилиту

- 1. Подключите ККТ к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- 2. Установите на компьютер утилиту «TerminalFAUtility» (или KitOnlineFUtility). Программа-установщик данной утилиты входит в комплект поставки ККТ.

Примечание: если у вас нет необходимой утилиты, скачайте ее на сайте производителя <u>https://kit-invest.ru</u> или обратитесь в тех.поддержку.

- 3. Запустите программу.
- 4. В появившемся окне выберите «Режим пользователя».
- 5. Для настройки подключения ККТ необходимо выбрать пункт главного меню приложения «Настройки», далее выбрать пункт «Подключение». Либо использовать сочетание клавиш «Ctrl+S».
- 6. В появившемся окне выберите СОМ-порт, к которому подключена ККТ, скорость передачи оставьте без изменения.

lастройки подключения	
COM nopt:	
СОМЗ	-
Скорость передачи:	
115200	•
Οκ	Отмена

- 7. Нажмите «ОК».
- 8. Откроется список команд и настроек в режиме пользователя.



- 9. Выберите раздел «Настройки ККТ Терминал ФД» и пункт «[0x76] Параметры ОФД».
- 10. В открывшемся окне введите следующие данные:

IP-адрес: **212.8.238.73** TCP-порт: **9999** Интервал таймер ОФД: **300** (рекомендуемое значение производителя)

Параметры команды:	Протокол:
ІР-адрес	> 86 29 00 1F 76 35 75 0E 00
212.8.238.73	31 39 32 2E 31 36 38 > 2E 31 30 2E 31 35 30 36 75
ТСР-порт	02 00 61 1E 39 75 02
9999	> <u>00 2C 01 49 D7</u>
Интервал таймера ОФД (сек)	< 86 29 00 01 00 AD FF
300	
Сохраненные настройки применятся после перезапуска устройства Сохранить	
	Результат:
	[12:46:43] Команда успешно выполнена.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

При регистрации/перерегистрации ККТ вам также необходимо ввести некоторые данные об ОФД:

- 1. Перейдите в раздел «Регистрация/перерегистрация ККТ» в пункт «Начать отчет о регистрации/перерегистрации ККТ»
- 2. Введите следующие данные об ОФД:

ИНН ОФД: **5902034504** Наименование ОФД: **ООО УЦ «ИнитПро»**

Параметры команды:	Протокол:
Наименование пользователя	> 86 29 00 9A 16 18 04 0C 00 8E 8E 8E 20 8A 8A 92
000 KKT-TECT	> 20 92 85 91 92 F1 03 23 00 31 32 37 32 30 34 2C > 20 43 25 8C 45 F1 44 42 40 2C 20 F3 48 25 8C 48
Адрес рассчетов	> E7 E3 E0 A8 AD A0 2C 20 A4 2E 31 31 A3 04 08 00
127204, г.Москва, ул.Мичурина, д.11	> AE 62 20 65 22 65 22 65 22 69 20 30 33 31 51 70 63 66 60 68 62 20 60 20 67 27 37 30 31 32 20 34 55 36 57 35 20 20 16 04 69 00 77 37 30 31 32 20 34 35 36 37 35 20 20 16 04 69 00 85 85 82 00 22 35 35 40 40 40 40 90 85 85 82 00 22 35 35 31 32 32 32 40 40 50 00 35 31 32 33 32 14 35 31 32 32 50 44 60 00 07 4 65 73 74 40 60 61 60 27 62 77 75 21 04 01 00 01 00 77 61 00 01 00 27 < 86 29 00 01 00 AD FF
Место рассчетов	
офис 311	
ФИО уполномоченного лица	
Иванов И.И.	Результат:
инн оед	[16:54:08] Команда успешно выполнена.
5902034504	
Наименование ОФД	
ООО УЦ «ИнитПро»	
Номер автомата	
512324512112	
Электронный aдрес(e-mail) отправителя чека	
test@mail.ru	
Признак платежного агента	
Не является платежным агентом	•
Режим работы	
V Вифрование	
П Автономный режим	
Парименение в сфере услуг	
Выполнить	

- 3. Остальные данные введите самостоятельно.
- 4. Нажмите кнопку «Выполнить».
- 5. Введите данные на следующем этапе и нажмите «Выполнить».
- 6. На ККТ будет распечатан отчет о регистрации.